

DIGITAL PT8

- Alarme en cas de basse pression à l'intérieur du réservoir (compte tenu du nombre élevé de démarrages et d'arrêts de la pompe)
- Protection contre la marche à sec et contre la surcharge

DESCRIPTION

DIGITAL PT8 est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe jusqu'à 2.2kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle de l'utilisateur. DIGIPRESS peut également être configuré comme un pressostat de haute pression, de basse pression ou inversée. Le dispositif comprend également la lecture de courant instantané, contrôle et gère la marche à sec de la pompe, la urintensité et les cycles rapides.

Test) : à la suite de l'arrêt du dispositif après le déclenchement du système de protection contre le fonctionnement à sec, le système ART tente de rétablir la fourniture d'eau, par des redémarrages périodiques programmés



DONNÉES MÉCANIQUES

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| Protection marche à sec | Oui | Température max. du liquide | 50 °C |
|-------------------------|-----|-----------------------------|-------|

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|----------|
| Tension | 1/N/PE~230 V | Indice de protection | IP 55 |
| Puissance moteur P1 | 2,2 kW | Protection du moteur | Intégré |
| Intensité | 30 A | Fréquence | 50/60 Hz |

DIGITAL PT8

| | |
|-------------|----------|
| Type | Art.-Nr. |
| DIGITAL PT8 | ZB902610 |