

NOCCHI DIGITAL PT8

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE

NOUVEAUTÉ 2018
PENTAIR

DIGITAL PT8 est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe jusqu'à 2.2kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle de l'utilisateur. DIGIPRESS peut également être configuré comme un pressostat de haute pression, de basse pression ou inversée. Le dispositif comprend également la lecture de courant instantané, contrôle et gère la marche à sec de la pompe, la urintensité et les cycles rapides.

APPLICATIONS

- Pour la mise en marche et l'arrêt d'électropompes de surface ou immergées monophasées.
- Surpression et approvisionnement
- Irrigation .

AVANTAGES

- Alarme en cas de baisse de pression d'air dans le réservoir (importantes frequences de démarrages et arrêts de la pompe)
- Protection contre la marche à sec de la pompe et contre la surcharge moteur
- Fonction ART (Automatic Reset Test) quand le dispositif est déconnecté par le manque d'eau, il est programmé pour se réenclencher automatiquement jusqu'au rétablissement de l'alimentation en eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	DIGITAL PT8
Alimentation électrique	~ 1x115-230V
Intensité min.	30 (16) A
Potenza massima nominale della pompa	2,2 kW (3 HP)
Frequence	50-60 Hz
Protection	IP 55
Pression de démarrage	0,5 ÷ 7 bar
Pression d'arrêt	1 ÷ 8 bar
Différentiel maximal	7,5 bar
Différentiel maximal (réglable)	0,5 ÷ 1,5 bar
Réglage usine (start/stop)	3 / 4 bar
Temperature maxi de l'eau	50°C
Orifice de raccordement	G 1/4" F